

保護您的隱私，防止機密洩露

防竊錄無線手持設備

無線偵測與取證手持設備

多功能手持數字頻率計數器

TS-E300 Plus

E300-Plus 是一款專業的防竊錄無線手持設備。它可以快速、有效地監控和識別所有室內和車內無線攝影設備，無論那些無線攝影設備如何把自己偽裝成任何東西（衣服、鈕扣、包包、杯子、書等），即使無線攝影設備隱藏在沙發上、天花板上和水泥牆，它們都能被準確定位。

E300-Plus 切換至手機信號測試模式透過多功能鍵搜索信號；另一種測試模式是寬頻帶型，可測試 0-10G MHz 無線信號；10-3000MHz 無線信號可搜索記錄頻率模式。它可以測量任何數字、開關和類比的頻率信號，如手機、無線遙控器、數位收音機、車鑰匙、對講機、1.2G/2.4G 無線攝影機、無線麥克風、WIFI、WMAX 等。操作方便，液晶螢幕顯示。

E300-Plus 內置鋰電池。智慧型的充電系統使電池處於最佳性能。航空級鋁製外殼設計，確保高設備的性能和耐用性。機器和配件整合到軍用級手提箱中既可以保護設備，又非常方便攜帶。



保護您的隱私，防止機密洩露



特點：

1. 8 位液晶顯示
2. 多功能導航鍵操作，功能模式可選
3. 本機可測量任何數字和類比信號的頻率
4. 20 同步射頻信號強度指示，聲光振動靜音警報可選
5. 靜噪調整
6. 2 小時低功耗鋰電池
7. 高、中、低電量液晶顯示
8. LED 充電狀態指示燈
9. 配置全頻段天線和充電變壓器

保護您的隱私，防止機密洩露

記錄頻率模式規格：

分辨率：10 KHz（數位信號） 1 KHz（類比信號）

阻抗：50 歐姆（MCX 連接器）

頻率範圍：10 MHz - 3 GHz

靈敏度：-35 dBm 最大輸入：15 dBm

手機信號模式規格：

阻抗：50 歐姆（MCX 連接器）

頻率範圍：美國頻段

LTE 700 CDMA 800 GSM1900 CDMA2000

LTE2300 WIFI 2400

歐亞頻段

LTE 800 GSM900 GSM1800 WCDMA2000

LTE2600 WIFI 2400

靈敏度：-60 dBm 最大輸入：15 dBm

寬帶無線信號模式規範：

檢測頻率：0-10GHz

檢測靈敏度：-65dBm

聲音報警和靜音功能



操作：

1. SQL 旋鈕：調整接收信號強度

2. 多功能導航鍵：長按按鈕 2 秒改變工作模式、測試頻率模式多功能鍵可通過上下鍵改變範圍：

500MHz 帶寬可測量 10 MHz 至 0.5 GHz 的範圍；3000 MHz 帶寬可測量 500 MHz 至 3 GHz 範圍；

對或左鍵可改變震動、聲光和靜音警告顯示；點擊多功能鍵保持數數。手機信號測試模式功能鍵

可上下調節靈敏度（高、中、低）按鈕。左右按鈕可以改變振動、聲光和靜音警告顯示。寬帶無

線信號測試多功能上下鍵可改變靈敏度，有 20 級可選擇，按左右方向可以改變震動、聲光和靜音警

告顯示。

保護您的隱私，防止機密洩露

預防措施：

1. 電池：數位頻率計 E300-Plus 是使用可充電鎳鎘電池，在電池充滿的前提下，它可以可使用 3 小時；充電時請使用附帶的充電器，充電時間約 4 小時。為了保存電池壽命，請在電量耗盡後將電池充電，防止記憶延長電池壽命的效果。為便於使用，建議使用備用電池進行更換。
2. 信號輸入：為防止損壞機器，信號輸入不能高於最大頻率。當頻率計數安裝天線時，可能會出現一些未知頻率，因為機器一旦信號達到正常的信號標準，由於信號增益大，會得到一些較弱的信號，強度和頻率會穩定顯示。
3. 天線選擇：全頻段天線可以覆蓋更多頻段，如 HF、VHF、UHF、CDMA、GSM、WCDMA、LTE、WIFI。
4. 測試距離：由於周圍有各種射頻信號，導致儀表讀取頻率值是未確定，影響因素包括：發射功率、信號強度、天線匹配、屏障或不同被測位置可能會受到影響。

標準配置：

設備主機、電池、3 個天線、3 個可互換插頭、充電變壓器。

品質保證：

我公司提供三年內產品保固自購買日期起計算。在保固期內正常使用情況下，如果設備出現故障，我們將提供免費保修，但不包括自行修改，未經許可的更換，強行造成的損壞超出規格的信號輸入，誤操作導致的故障，濫用或外部損壞。公司將收取費用超出保修期。

- 本保固不包括機器本身以外的任何東西
- 本保固不包括運輸產生的費用
- 本公司不提供超出保固範圍的保固服務
- 本公司保留修改規格的權利

